



# RAC5

5-fach Programmwahlschalter und  
Lautstärkereger UP/AP zu UAP und LAP

*Architekten- und Ingenieurspezifikation*



Programmwahlschalter und Lautstärkereger zum Einbau in Unterputzdosen oder Aufputzgehäusen zur Verwendung in Verbindung mit der digital Audioprozessor Serie ATEIS UAP und LAP für 5 Programme.

## 1. Merkmale

Der Programmwahlschalter erlaubt die Auswahl von bis zu 5 Programmen und ist als 5-Stufiger Schalter-, der Lautstärkereger ist als Potentiometer für die stufenlose Regelung von Lautstärke oder ähnlichen Parametern ausgeführt. Die Bedienelemente sind auf einer weißen Kunststoffoberfläche angebracht, die weitgehend den üblichen UP/AP Geräten wie Schalter, Steckdosen udgl. ähnlich ist.

Das Gerät wird direkt in Verbindung mit der digitalen Audioprozessor Serie ATEIS UAP und LAP eingesetzt und benötigt keine weiteren Zubehörteile.

## 2. Technische Eigenschaften

Anschluß:	Steckbare Schraubklemmen
<b>Mecanisch</b>	
Gehäuse:	Kunststoff, RAL9010 (reinweiß)
BxHxT:	84 x 84 x 50 mm
Gewicht:	100 g
Fabrikat:	ATEIS
Typ:	RAC5
Material:	_____
Lohn:	_____
Menge:	<u>Stck.</u>
Gesamt:	_____